

D-Plus instructies , we gaan er in dit voorbeeld van uit van uit dat je via ON0WV (70 cm) werkt

callsign teken 1	callsign teken 2	callsign teken 3	callsign teken 4	callsign teken 5	callsign teken 6	module	instructie
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	------------



YOUR :									geeft als resultaat:
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	O	N	0	V	A		B	L	Link met module B (70cm) van ON0VA
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	O	N	0	O	S		A	L	link met module A (23 cm) van ON0OS
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	O	N	0	D	S	T	B	L	link met module B (70cm) van ON0DST
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	R	E	F	0	2	8	A	L	link met reflector 28 A (Vlaanderen)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	R	E	F	0	1	7	A	L	link met reflector 17 A (Nederland)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	R	E	F	0	0	1	C	L	link met reflector 001C (Werledwijd, Engels)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
								U	Unlink: maak alle bestaande links los van deze repeater
	1	2	3	4	5	6	7	8	
YOUR :								I	Is de repeater gelinkt op dit moment ? Enkel lcom repeaters
	1	2	3	4	5	6	7	8	
								E	Laat mijn stem terug horen (echo) werkt niet op ON8JL nodes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

REP 1	O	N	0	W	V			B	ik ga de repeater binnen via module B (70cm)
	1	2	3	4	5	6	7	8	

REP 2	O	N	0	W	V			G	ik wil via ON0WV gebruik maken van de gateway
	1	2	3	4	5	6	7	8	

MY	O	N	4	A	B	C	ik ben ON9ABC
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------